



UPS Online ATIX Caravel RT 3K at 120V w/battery at 72Vdc

CÓD. ALTALA RPW01006

\$610,00

Precio final

- Conversión doble verdadera
- Factor de potencia de salida 1
- Relación de cresta de salida más alta 3:1
- Modo de conversión de frecuencia 50Hz/60Hz
- Función de apagado de emergencia (EPO)
- Corriente de carga ajustable mediante el panel LCD

UPS Online ATIX Caravel RT 3K at 120V w/battery at 72Vdc

	Fase:	Monofásico con conexión a tierra
	Capacidad:	3000 VA / 3000 W
ENTRADA	Voltaje nominal:	100/110/115/120/127 VAC o 200/208/220/230/240 VAC
	Rango de voltaje:	55-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% (Carga al 50%) 80-150 VAC ± 5% or 160-300 VAC ± 5% (Carga al 100%)
	Rango de frecuencia:	40Hz ~ 70Hz
	Distorsión armónica:	5% a voltaje nominal de entrada
	Factor de potencia:	0.99 a Voltaje Nominal (100% Carga)
SALIDA	Voltaje de salida:	100*/110*/115*/120/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC
	Regulación de voltaje: AC (modo batería)	± 1%
	Rango de frecuencia (rango sincronizado):	57 ~ 63 Hz o 47 ~ 53 Hz
	Rango de frecuencia (modo batería):	60Hz ± 0.1Hz o 50 Hz ± 0.1Hz
	Relación de cresta corriente	3:1 (máximo)
	Distorsión armónica:	2% THD (carga lineal) 4% THD (sin carga lineal)
	Tiempo de transferencia	Cero 4ms Típico
EFICIENCIA	Forma de Onda (modo de batería)	Onda Sinusoidal Pura
	Modo CA	91% a carga completa de batería
	Modo ECO	96% a carga completa de batería
	Modo batería	90%
BATERÍA	Tipo de batería	12V / 7AH o 12V / 9AH
	Cantidad	6
	Tiempo típico de recarga	3 horas de recuperación al 95 % de la capacidad de la batería interna a corriente de carga de 2A
	Corriente de carga (máx)	2A, máximo 8A por defecto
	Voltaje de carga	82.1 VDC ±1%
DIMENSIONES Y PESO	Dimensiones, DXWXH (mm)	630 x 438 x 88
	Peso neto sin batería (Kgs)	10,6 o 12,4
	Peso neto con batería (Kgs)	23,3 o 27,5
AMBIENTE	Humedad	• 20-90% RH a 0-40°C (sin condensación)
	Nivel de ruido	Menos 55 DBA a 1 metro
	Altitud	Reducción del 10% para más de 1000 m (la altitud no debe exceder los 3000 m)
GESTIÓN	RS232/USB Inteligente	Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux y Mac
	SNMP Opcional	Gestión de energía mediante SNMP Manager y navegador Web
ESTÁNDAR	Seguridad CEM	EMC EN62040-2 C2 for CE models

*Reduzca la capacidad al 80 % cuando el voltaje de salida se ajusta a 100 VCA/200 VCA/208 VCA.